

Datablad HS3MAG1N

Njut av extra sinnesro med den trådlösa dörr- och fönstersensorn HS3MAG1N. Koppla ihop sensorn med din befintliga Honeywell Home dörrklocka eller hemlarmskit och få varningar varje gång ett fönster eller en dörr lämnats öppen eller när någon går ut eller in i huset.



Förpackningens innehåll:

1 x Trådlös dörr- och fönstersensor, 1 x CR2032 (3V) Batteri, 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti, 1 x Konformitetsdeklaration

Viktiga funktioner och fördelar:

Larmsignaler till entrédörrar - För ännu mera sinnesro kan du få larmsignaler varje gång någon öppnar en dörr eller ett fönster. Den trådlösa dörr- och fönstersensorn, aktiverad via Honeywell Home ActivLink technology, ansluts till din Honeywell Home dörrklocka eller hemlarm för att utlösa ett varningsljud.

Specifikation:

Trådlös dörr- och fönstersensor	
Färg	Vit
Väggmonterad	Ja
Monteringsalternativ utan skruvar (fästejp)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådlös räckvidd*	868.00 to 868.60MHz/4.92dBm ERP/200m
Ström	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - /(inkluderad)
Batteritid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator för lågt batteri /Lättöppnat batterifack
Testläge	Ja
Sabotageskydd	Ja
Drifttemperatur/förvaringstemperatur	0°C till +40°C/-20°C till +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)	71 (h) x 40 (b) x 14 (d) / 28 (g)
Fästanordningar	Skruvar/Fästejp

Förpackning	
EAN-kod / Standardpack EAN-kod	5004100965936 / 5004100966124
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g)	137 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 84 (g)
Standardförpackningens kvantitet	6

* Mått i en öppen omgivning. Väggar, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.